

Großes Display, edles Design und einfachste Bedienung: Die mit einem 10" Farbmonitor und Glasfrontplatte ausgestattete Videostation überzeugt mit ihren integrierten Touchscreen-Bedienelementen und vollständigem Touchscreen-Bildschirm nicht nur durch die einfache und intuitive Bedienung sondern auch durch das zeitlose und elegante Design. Die 10" Touchscreen-Videostation mit Windows Interface für BALTER Video-Türsprechanlagen ist ein Produkt der besonderen Klasse. Die Video-Türsprechanlagen bestechen mit luxuriöser Optik und hochwertiger Verarbeitung und werden garantiert zum Blickfang in jeder modernen Wohnung. Der hochauflösende 10" Farbmonitor liefert in Kombination mit den BALTER Türstationen gestochen scharfe Bilder und exzellente Sicht. Neben der Freisprechfunktion verfügen die Video-Türsprechanlagen auch über eine Interkom- und Türöffnerfunktion und lassen sich mit insgesamt vier Überwachungskameras, zwei Türstationen, zwei elektrische Türöffner sowie einem Fernseher erweitern.

## **Abmessungen**



## Leistungsmerkmale

- 10 Zoll TFT Tourchscreen-Bildschirm
- 1024 x 600 Pixel Auflösung
- 4-Draht Verdrahtungstechnik
- Einfache Bedienung mit Windows 8 Metrointerface
- Erweiterbar mit bis zu 3 weiteren Videostationen und je einer Audiostation pro Videostation
- Erweiterbar mit bis zu 2 Türstationen
- 4 analoge Überwachungskameras und ein Fernseher lassen sich an die Videostationen anschließen
- 100 Farbbilder mit eingebautem Farbbildspeicher
- 1024 Farbbilder und 128 Videos mit optionaler TF/SD Karte
- Automatische und manuelle Bild- und Videoaufnahme
- Telefonfunktion und Türrufweiterleitungsfunktion
- 16 Klingeltöne für unterschiedliche Türstationen
- Bewegungserkennung mit Empfindlichkeitsregelung für analoge Überwachungskameras
- Sprachnachrichtenfunktion für Familienmitglieder & Besucher
- Punkt-zu-Punkt und Sammelruffunktion
- Ruhemodus, Zeit- und Datumanzeige
- Videoüberwachungsfunktion mit Aufnahme
- Digitaler Bilderrahmen-Funktion
- Bildschirm-Menüsprachen: Deutsch, Englisch und Russisch
- Stromversorgung: 230V AC und 13,5V  $\sim$  14,5V DC



## **Technische Daten**

BMV-10114	
SYSTEM	
Bildschirm	10 Zoll (25,4cm) TFT/LCD
Bildschirmauflösung	1024 x 600 Pixel
Technologie	Touchscreen
Interface	Windows 8 Metrooberfläche
Sprachen	Deutsch, Englisch, Russisch
Verdrahtung	4-Draht Technik
Speicher intern	Flash-Speicher
SD/TF Kartenslot	Max. 32GB SD/TF Speicherkarte (optional)
Videoausgang	1 Fernseher oder Videostation anschließbar
Audiokommunikation	Mikrofon und Lautsprecher integriert
HAUPTMERKMALE	
Klingeltöne	16 Melodien
Interkommunikation	Gezielter Anruf einer Videostation oder Sammelruf
Telefonmodul	Rufweiterleitung auf eine Telefonnummer (Festnetz / Mobil)
Türöffnerfunktion	2 elektrische Türöffner
Bildspeicher intern	100 Farbbilder
Bildspeicher mit Speicherkarte	1024 Farbbilder + 128 Videos
Videoaufnahme	Bild- und Videoaufnahmefunktion
Bewegungserkennung	Mit Empfindlichkeitsregelung
Sprachnachrichten	Für Familienmitglieder und Besucher
Farnsehanschluss	Aktivierung durch die Klingel oder manuell
Weitere Funktionen	Videoüberwachungsmodus Bilderrahmen-Funktion Abwesenheitsmodus Zeit- und Datumanzeige
BENACHRICHTIGUNGEN	Zen una batamanzenge
Videoverifikation	Videos bei Abwesendheit
Audioverifikation	Sprachnachrichten
Sprachnachrichten Besucher	Max. 2 Nachrichten je 30 Sek.
Sprachnachrichten Hausintern	Max. 32 Nachrichten je 30 Sek.
ERWEITERUNGSMÖGLICHKEITEN	
Videostationen	4 Videostationen BMV-10114 pro Teilnehmer
Audiostationen	1 Audiostation BMV-A104/A114 pro Videostation
Türstationen	2 Türstationen mit 4-Draht Technik pro Teilnehmer
Türöffner	2 elektrische Türöffner
Überwachungskameras	4 analoge Überwachungskameras pro Videostation BMV-10114
Weitere Anschlüsse	1 Fernseher für Überwachungmodus
BETRIEBSBEDINGUNGEN	,
Betriebstemperatur	o°C ~ +55°C
STROMVERSORGUNG	
Strom	230V AC / 13,5V ~ 14,5V DC
Stromverbrauch	Max. 13,5 Watt / Standby: 5,5 Watt
ABMESSUNGEN	·
Abmessungen (BxHxT)	274 X 170 X 28,5 mm
KOMPATIBLE TÜRSTATIONEN	
Türstationen	Alle BALTER / NEOSTAR Türstationen mit 4-Draht Technik

